

# HTTP-boot ohje Set-top boksien konfigurointiin

Seuraavat mallit voidaan konfiguroida:  
VIP1003, VIP1853, VIP1103, VIP1113 & VIP2853

-Yhdistä verkkokaapeli IPTV-boksista yleiseen internettiin.

-Mene Arris/Motorolan menuun

-paina menu näppäintä samalla kun boksi käynnistyy

-jos käytät VIP1103/VIP1113/VIP2853 niin laite on tyhjennettävä ensin painamalla boksen powernäppäintä joitain sekunteja heti käynnistäessä. Paina sen jälkeen menu näppäintä

-näppäile numerosarja 7 5 3 2

--Advanced menun alla, kirjoita seuraavat arvot:

- **Splash Protocol: 3163**
- **Kernel Protocol: 3163**
- **HTTP Server: 194.112.3.117 tai proxy.alcom.ax**
- **HTTP Port: 8080**

-Palaa päämenuun kaukosäätimen vasemmanpuoleisella nuolella.

-Näppäile 2 3 5 7

- IP menun alla vaihda seuraava arvo:

- **Metadata channel: 224.0.51.1:22222**

-Tämän jälkeen mene kohtaan "Exit" ja valitse "Save and reboot"

-Nyt voit kirjautua käyttäjänimelläsi ja salasananasi. Jos boksi on aiemmin ollut kytkettynä järjestelmään niin se on jo valmiiksi kirjautunut.

Palauttaaksesi boksen alkuperäiseen, tee seuraavasti

-Voit mennä boot menuun ja tehdä "factory reset" boksille. Silloin siihen tulee standardi asetukset.

-Voit myös muuttaa asetuksia joita teit advanced menuun.

- Splash Protocol: 313
- Kernel Protocol: 313
- HTTP Server: **Tämä jätetään tyhjäksi**
- HTTP Port: 80

-Tämän jälkeen "Exit" ja "Save and reboot"



**POHJANMAAN HYVÄKSI**

Laajakaista, tv, puhelin ja it palveluja Pohjanmaan hyväksi.  
[www.jnt.fi](http://www.jnt.fi)