

# Guide för konfigurering av HTTP-boot för Set-top boxar

Konfigurering fungerar på följande modeller:

VIP1003, VIP1853, VIP1103, VIP1113 & VIP2853

- Koppla in nätverkskabeln från IPTV-boxen till det publika internet.

-Gå in i Arris/Motorola boot meny

- tryck meny knapp vid uppstart,

- om ni använder VIP1103/VIP1113/VIP2853 måste den först tömmas genom att hålla in powerknappen på boxen i några sekunder direkt vid uppstart. Tryck sedan på meny knappen.

-Tryck 7 5 3 2

-Under advanced menyn, sätt följande värden:

- **Splash Protocol: 3163**

- **Kernel Protocol: 3163**

- **HTTP Server: 194.112.3.117** eller **proxy.alcom.ax**

- **HTTP Port: 8080**

- Gå tillbaka till huvudmenyn med pilen till vänster på fjärrkontrollen

- Tryck nu 2 3 5 7

- Under IP menyn, byt ut följande värde:

- **Metadata channel: 224.0.51.1:22222**

- När detta är ifyllt så går du till "Exit" och väljer "Save and reboot"

- sedan så loggar du in med ditt användarnamn och lösenord. Om boxen tidigare varit ansluten till systemet så kommer den vara färdigt inloggad.

För att återställa boxen för att komma åt vår IPTV så kan man göra på följande sätt:

- Man kan gå in i bootmenyn och göra en factory reset av boxen. Då kommer den att återgå till standard inställningarna
- Eller så ändrar man tillbaka de inställningar man gjorde i advanced menyn.
  - Splash Protocol: 313
  - Kernel Protocol: 313
  - HTTP Server: **Denna ska vara tom**
  - HTTP Port: 80
- Sedan är de bara att välja "Exit" och "Save and reboot"
- Kom ihåg att koppla tillbaka nätverkskabeln då ni ska återgå till vårt IPTV-system.



**FÖR ÖSTERBOTTEN**

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.  
[www.jnt.fi](http://www.jnt.fi)